

Uputstvo za korišćenje Špijunska kamera u privesku za ključeve – model 1



Korišćenje uređaja

1. Paljenje i gađenje uređaja

- Dugo držite dugme ON/OFF (donje dugme otključavanje) i kamera će trepereti crvenim i plavim svetлом. Kada se uključi svetleće crveno onda se nalazi u standby modu i čeka Vašu sledeću komandu.
- Kada se uređaj nalazi u stand by modu, dužim držanjem dugmeta **ON/OFF**, dolazi do gašenja uređaja.

2. Slikanje

- Pritisnite dugme u sredini, koje se nalazi na sredini uređaja, dugme gepek .
Pritisnute dugme dok se ne upali crvena LED dioda na gornjoj desnoj strani uređaja.
- Jedan kratki klik na srednje dugme otključavanje pravite fotografiju na samom uređaju.
Svako novo stiskanje istog dugmeta pravi novu sliku.

3. Snimanje videa

- Pritisnite dugme ON/OFF, koje se nalazi na samom dnu uređaja, označen je kao dugme za otvaranje vozila. Držite par sekundi dok se ne pojavi crvena lampica.
- Duže držanje dugmeta REC (dugme u sredini gde je znak za gepek), ispred dugmeta za paljenje (2 sec), kada se uređaj upali, crvena LED dioda će trepereti par sekundi pa će se ugasiti nakon puštanja dugmeta i počeće da snima.
- Da bi ste ugasili snimanje i sačuvali zadnji snimak, kliknite donje dugme otključavanje. Crvena LED dioda će svetleti jako, i onda će preći u stand by mode i čekati sledeću komandu.

4. Detekcija pokreta

- Pritisnite dugme ON/OFF, koje se nalazi na samom dnu uređaja, označen je kao dugme za otključavanja. Držite par sekundi dok se ne pojavi crvena lampica.
- Duže držanje dugmeta zaključavanje (gornje dugme gde je znak za zaključavanje) 2 sec crvena i plava LED dioda će trepereti par sekundi i ostaje plavo svetlo koje će se ugasiti nakon početka snimanja.
- Da bi ste ugasili snimanje i sačuvali zadnji snimak, kliknite donje dugme otključavanje. Crvena LED dioda će svetleti jako, i onda će preći u stand by mode i čekati sledeću komandu.

5. IR mod

– Pritisnite dugme ON/OFF, koje se nalazi na samom dnu uređaja, dugme sa naslikanim otključavanjem.

- Kratak klik na gornje dugme zaključavanje uključujete IR mod i nakon toga zadajete sledecu komandu.

6. Povezivanje na računar

- Kada je uređaj ugašen, možete ga povezati na Vaš računar preko USB kabla, a onda će se svi podaci sa uređaja na računaru otvoriti kao zaseban folder. U tom folderu sve fajlove možete, kopirati, prebacivati, brisati...

7. Punjenje

Pre upotrebe uređaja (slikanja ili snimanja), prvo ubacite memorijsku karticu u uređaj u odgovarajuće polje za to. Uređaj punite isključivo na Vašem računaru ili laptopu. Vreme punjenja uređaja iznosi 3 sata.

8.Podešavanje vremena na snimku

Molimo, prvo ubacite memorijsku karticu u uređaj u odgovarajuće polje za to.

– Uređaj snima vreme u formatu godina - mesec - dan : sat : minuti : sekunde. Da bi ste podesili odgovarajući fajl, otvorite notepad i u fajlu upišite vreme i datum, kao npr.

2012-01-16 11:20:35 Y, a fajl sačuvajte kao time.txt i ubacite ga u root folder uređaja (glavni folder koji dobijete kada povežete uređaj na računar).

Kontakt podrška:

email: office@spYTECH-equipment.com

telefon: 0640501007

0640504007